

ボッシュホール 都筑区民文化センター  
Bosch Hall Tsuzuki Ward Culture Center

■ 照明設備概要 - ホール -

2025.4.27更新

調光卓	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パナソニック PAREITUSy2</li> <li>・プリセットフェーダー 60ch×2段 (JOINT時 120ch×1段) P/F切替</li> <li>・シーン記憶 1000シーン</li> <li>・サブフェーダー 20本×50ページ</li> <li>・エフェクト 100パターン×100ステップ</li> <li>・外部記憶 SDカード JASC II 対応</li> </ul>
天反ライト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LED24台</li> </ul>
ピンスポットライト	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1000wクセノンピンスポットライト×2台</li> </ul>
BL1・BL2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パナソニックNNQ34010 LED 11台 5ch仕様(dim・R・G・B・W) 125W</li> </ul>
UH	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ETC ColourSource CYC LED 14台 7ch仕様 (dim・R・G・B・インディゴ・ライム・ストロボ) 134W</li> </ul>
LH	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ETC ColourSource CYC LED 14台 7ch仕様 (dim・R・G・B・インディゴ・ライム・ストロボ) 134W</li> </ul>
プロサス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パナソニックFM810 1kwトツ×6台</li> <li>・移動型調光器 3回路(C型20Aコンセント) 合計3000w まで×3台常設 ※移動不可 調光回路9回路/9口</li> <li>・DMXノード×1 /4系統出力 (ホール回線1系統) (持込スルー回線は2系統)</li> <li>・直回路コンセントボックス(C型30Aコンセント×4/D型20Aコンセント×4)×2 ※C型30Aコンセント8個中3個を移動調光器で使用</li> </ul>
1～3サス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・パナソニックSS810 1kwフレネル×8台 ・パナソニックFM810 1kwトツ×8台</li> <li>・移動型調光器 3回路(C型20Aコンセント) 合計3000w まで×7台常設 調光回路21回路/21口 ※移動不可</li> <li>・DMXノード×1 /4系統出力 (ホール回線1系統) (持込スルー回線は2系統)</li> <li>・直回路コンセントボックス(C型30Aコンセント×4/D型20Aコンセント×4)×2 ※C型30Aコンセント8個中7個を移動調光器で使用</li> </ul>
フロント (片側)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ETC750wソースフォー50°×12台</li> <li>・移動型調光器 3回路(C型20Aコンセント) 合計3000w まで×4台常設 調光回路12回路/12口 ※移動不可</li> <li>・直回路(C型30A6回路/6口 D型20A2回路/4口) ※C型30Aコンセント6個中4個を移動調光器で使用</li> </ul>
1CL	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ETC750wソースフォー26°×24台</li> <li>・移動型調光器 3回路(C型20Aコンセント) 合計3000w まで×6台常設 調光回路18回路/18口 ※移動不可</li> <li>・直回路(C型30A7回路/7口 D型20A3回路/6口) ※C型30Aコンセント7個中6個を移動調光器で使用</li> </ul>
2CL	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ETC750wソースフォー19°×8台</li> <li>・移動型調光器 3回路(C型20Aコンセント) 合計3000w まで×2台常設 調光回路6回路/6口 ※移動不可</li> <li>・直回路(C型30A4回路/4口 D型20A1回路/2口) ※C型30Aコンセント4個中2個を移動調光器で使用</li> </ul>
フロアコンセント (片側)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・移動型調光器 3回路(C型20Aコンセント) 合計3000w まで×4台常設 調光回路12回路/12口 ※移動不可</li> <li>・DMXノード×1 /4系統出力 (ホール回線1系統) (持込スルー回線は2系統)</li> <li>・直回路(C型30A×6口 D型20A×4口) ※C型30Aコンセント6個中4個を移動調光器で使用</li> </ul>
移動機材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1kwトツ×10台 (丸台スタンドに装着)</li> <li>・LEDズームパライト×20台 400w 6ch仕様(dim.R.G.B.W.ズーム) 平行3Pオス ズーム6°～50° 重量8.2kg</li> <li>・ETC ColorSource Spot Original 36°×10台 168w 3ch仕様(R.G.B) 平行3Pオス パワコンイン/スルーで5台まで接続可能 重量9kg</li> <li>・LEDソースフォー 36° (S4WRD接続) ×10台 150w 6ch仕様 (dim.R.G.B.Amber.ストロボ) 平行3Pオス パワコンイン/スルーで7台まで接続可能 重量9kg</li> <li>・ロスコ REVOPRO GOBOローテータ×4台</li> <li>・丸茂 吊りミラーボールMB2-450D 450Φ×1台 DMX制御2ch仕様</li> <li>・ソースフォー用GOBOネタ×60枚ほど・・・お問合わせください ・Bタイプフォルダー×30枚</li> <li>・移動調光器3Kw×2台</li> </ul>
スタンド・他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・オベタ×20台</li> <li>・丸台スタンド×10台 ・三脚二段スタンド×10台</li> <li>・三連トンボ×4本</li> <li>・介錯棒×3本</li> </ul>
ケーブル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・20C-20C 2m×20本 ・20C-20C 5m×29本 ・20C-20C 10m×8本 ・20C-20C 2又×7本</li> <li>・30C-30C 5m×8本 ・30C-30C 10m×7本</li> <li>・20D-20D 5m×2本 ・20D-20D 10m×4本 ・20D-20D 2又×1本</li> <li>・DMX2m×20本 ・DMX5m×29本 ・DMX10m×4本 ・DMXオス-オス×5本</li> <li>・パワコン5m×20本 ・20D-パワコン短い×6本 ・30C-平行メス1口プレーカー付き×5本 ・20C-平行メス1口プレーカー付き×3本</li> <li>・平行タップ4口3m×8本</li> </ul>